

Sterownik RX910-MULTICO ze strukturą *przykl/RX.str* mierzy temperaturę kolektora słonecznego i bufora (pomiar odbywają się czujnikami KTY81-210 w zakresie od -29C do 95C na wejściach pomiarowych **tem_kol** i **tem_buf**). Na podstawie pomiarów oraz nastawionych wartości parametrów **Delta_zal** i **Delta_wyl** steruje binarnie (ON/OFF) pompą kolektora przydzieloną do wyjścia **pompa_kol**.

Regulator załączy pompę, gdy:

TempKol - TempBuf > Delta_zal

i wyłączy pompę, gdy

TempKol - TempBuf < Delta_wyl.

Pulpit zawiera trzy obrazy: **menu**, **temperatury** i **parametry**. Na pierwszym z nich wyświetlane są Dzień i godzina oraz element typu Menu przedstawiony w formie napisu „Menu” który umożliwia przejście do drugiego obrazu **temperatury**. Na drugim obrazie wyświetlane są wartości mierzonych temperatur oraz element typu Menu, przedstawiony jako strzałka w dół, umożliwiający przejście do obrazu **parametry**. Obraz **parametry** zawiera dwa elementy typu Liczba wyświetlane w trybie Edycji. Są to parametry **delta_zal** i **delta_wyl**. Powrót do obrazu **temperatury** odbywa się po naciśnięciu przycisku ESC.

Struktura *przykl1.str* składa się z czterech stron programu regulacje:

- **displ** strona określająca obsługę funkcji podświetlania wyświetlacza sterownika. Wciśnięcie dowolnego klawisza, w momencie gdy wyświetlacz jest wygaszony, spowoduje podświetlenie na czas 200 cykli programowych (przy kompilacji w pętli 500ms będzie to czas 100 sekund) oraz odblokowanie funkcji jakie są przypisane poszczególnym klawiszom **BLK_KLAW=0**. Natomiast każde wciśnięcie dowolnego klawisza nawet przy podświetlonym wyświetlaczu przedłuża czas podtrzymania podświetlenia o zadeklarowany czas 200 cykl programowych. Flaga **KLAW** nie jest zerowana automatycznie, dlatego na końcu strony należy ją wyzerować. Warto zauważyć, że nadaniu wartości sygnałowi zawsze musi pośredniczyć blok.

- **esc** strona określająca reakcję sterownika na naciśnięcie przycisku ESC. Po wykryciu użycia przycisku ESC program sprawdza, czy bieżącym obrazem jest obraz **parametry** lub **temperatury**. Jeżeli tak, uruchamia obraz **menu**. Niezależnie od wyniku porównania kasowana jest flaga użycia przycisku ESC **ESC_ON** oraz ustawiana flaga niestandardowej obsługi przycisku ESC **ENB_ESC**.

- **warpocz** strona nadająca wartości początkowe parametrom po uruchomieniu sterownika w trybie awaryjnym flaga **RELOAD=1** lub po załadowaniu programu użytkowego przez łącze szeregowe **RS_PRG=1**. Flagi nie są zerowane automatycznie, dlatego na końcu strony należy je wyzerować.

- **regul** strona zawierająca algorytm sterowania pompą kolektora słonecznego według opisu podanego na wstępie. Sygnały z wejść analogowych **tem_kol** i **tem_buf** poddane są przetworzeniu poprzez bloki **KTY81** na wskazania w °C pomnożone razy **10**. Tak powstałe sygnały **t_kol** i **t_buf** pokazane są na ekranie temperatury. Pompa kolektora zostanie załączona gdy różnica temperatur **t_kol-t_buf** wzrośnie o pół histerezy powyżej wartości średniej wyliczonej z podanych w parametrach delt. Natomiast wyłączenie pompy kolektora nastąpi, gdy różnica temperatur **t_kol-t_buf** spadnie o pół histerezy poniżej wartości średniej wyliczonej z podanych w parametrach delt. Praca pompy jest sygnalizowana zapaleniem diody czerwonej (**LED_R=1** i jednocześnie **LED_G=0**). Gdy pompa jest wyłączona dioda czerwona gaśnie (**LED_R=0**) i zapala się dioda zielona (**LED_G=1**).